

Технічна специфікація

Комплект: Бездротова радіосистема з мікрофоном-гарнітурою Soundking EW001/SH

Артикул: EW001/SH	
Приймач	1 канальний бездротовий приймач
Діапазон частот	790 – 862 МГц
Сумарні гармонічні спотворення	Менш ніж 0.8%
Частотний контроль	Фіксована частота, що контролюється кварцовим елементом
Чутливість приймача	20дБ SINAD -85дБм
Співвідношення сигнал/шум	>85дБм @ ±15кГц
Балансний вихід типу XLR	0-370мВ
Небалансний вихід типу 6.3мм джек	0-750мВ
Живлення	ПТ 12В/500мА (~230В мережа)
Передавач	1 канальний напоясний бездротовий передавач з можливістю підключення мікрофону
Діапазон частот	790 – 862 мГц
Частотна стабільність	±0.005%
Потужність передавача	10мВт
Частотний діапазон мікрофона	60Гц-18кГц
Тип мікрофона	Динамічний або конденсаторний
Живлення	9В, 32мА